

Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Türschloss SLZA 40, SLZA 40V



SLZA 40



SLZA 40V




SLZA 40Z




SLZA 40VZ


Installation Zeichnung




SLZA 40




SLZA 40V




SLZA 40Z



SLZA 40VZ



SLZA 40Z



SLZA 40VZ

Eigenschaften



- für Behinderte und Personen mit eingeschränkter Mobilität
- Vandalismus-sichere Ausführung
- Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Türöffner mit elektromagnetischem Schloss (12 V DC a 24 V DC)
- Nach Einwurf des mindest erforderlichen Wertes (Münze oder Jeton) öffnet sich die Tür für eine programmierte Zeit
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index V - inklusive Euroschlüssel
- Index Z - Unterputzt
- Parameter Einstellung auf der Anzeige innerhalb den Einheit mit Fernbedienung SLD 05 (Tür Öffnungs- und Schließintervall, Wert für die Öffnung, aktuelle Eurowert - Berechnung, Auswahl des Betriebsmodus **mit** oder **ohne** Türkontakt)
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

Technische Angaben

Nischen Abmessungen (Index Z)	265 x 127 x 125 mm
Abmessungen	
▪ SLZA 40	230 x 139 x 120 mm
▪ SLZA 40V	277 x 139 x 120 mm
▪ SLZA 40Z	285 x 145 x 142 mm
▪ SLZA 40VZ	285 x 145 x 142 mm
Gewicht	
▪ SLZA 40	2,9 kg
▪ SLZA 40V	4,6 kg
▪ SLZA 40Z	3,2 kg
▪ SLZA 40VZ	4,8 kg
Dicke des Materials	1,5 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Gesamtleistungsaufnahme (einschließlich Türschloss 12 V DC)	12 W
Gesamtleistungsaufnahme (einschließlich Türschloss 24 V DC)	10 W
Akzeptierte Münzen	1 und 2 EUR Münze oder Metallisch Jeton (Andere Währungen auf Anfrage)
Einstellbare Schlossöffnungszeit	1 - 310 Sek., Standard 10 Sek.
Einstellbarer Mindestwert für die Türöffnung	1 - 19 €, standard 1 €

Spezifikation

SLZA 40	- Code-Nr. 88400	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Euroschlüssel,
SLZA 40V	- Code-Nr. 88404	Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen (nur für Varianten mit Z Index), Fernbedienung SLD 05
SLZA 40Z	- Code-Nr. 88401	
SLZA 40VZ	- Code-Nr. 88405	

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Münzautomaten
SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx